


关键参数	Key Parameters		
V_{DSM}	5400~6500	V	
$I_{T(AV)}$	850	A	
I_{TSM}	16.1	kA	
V_{TO}	1.2	V	
r_T	1.05	mΩ	

应用	Applications
●牵引传动	Traction drive
●电机驱动	Motor drive
●工业变流器	Industry converter

特点	Features
●平板压装，双面冷却	Double-side cooling
●大功率容量	High power capability
●低损耗	Low loss

热和机械数据 Thermal & Mechanical Data					
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最大	单 位
R_{thJC}	结壳热阻	—	—	0.017	K/W
R_{thCH}	接触热阻	—	—	0.005	K/W
T_{vj}	内部等效结温	-40	—	125	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	—	140	°C
F	紧固力	—	22	—	kN
m	质量	—	0.47	—	kg

电压额定值		Voltage Ratings
器 件 型 号	断态和反向 不重复峰值电压 $V_{DSM}/V_{RSM}(V)$	测 试 条 件
KP ₉ 800-54	5400	$T_{vj} = 25, 125\text{ °C}$
KP ₉ 800-58	5800	$I_{DRM}, I_{RRM} \leq 200\text{ mA}$
KP ₉ 800-62	6200	门极断路
KP ₉ 800-65	6500	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$ $t_p = 10\text{ ms}$ 断态重复峰值电压: $V_{DRM} = V_{DSM} - 900$ 反向重复峰值电压: $V_{RRM} = V_{RSM} - 900$

外形图	Outline
	

电流额定值				Current Ratings			
符 号	参 数 名 称	条 件		最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ °C}$		—	—	850	A
$I_{T(RMS)}$	通态方均根电流	$T_C = 70\text{ °C}$		—	—	1330	A
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	$T_{vj} = 125\text{ °C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$		—	—	16.1	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms		—	—	130	$10^4 A^2s$

特性值

Characteristics

符号	参数名称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{TM}	通态峰值电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 1000\text{ A}$	—	—	2.25	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{DRM}/V_{RRM} , 门极断路	—	—	150	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流		—	—	—	—
V_{TO}	门槛电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1.2	V
r_T	斜率电阻	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1.05	m Ω
I_H	维持电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	200	mA
I_L	擎住电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	1000	mA

动态参数

Dynamic Parameters

符号	参数名称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
dv/dt	断态电压临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 门极断路电压线性上升到 $0.67 V_{DRM}$	2000	—	—	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $f = 50\text{ Hz}$ $I_{TM} = 1000\text{ A}$, $I_{FG} = 2\text{ A}$, $tr = 0.5\text{ }\mu\text{s}$	—	—	100	A/ μs
t_q	关断时间	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$, $I_T = 2000\text{ A}$ $dv/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $V_R = 200\text{ V}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu\text{s}$	—	800	—	μs
Q_{rr}	反向恢复电荷	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 1.5\text{ A}/\mu\text{s}$, $I_T = 2000\text{ A}$, $V_R = 200\text{ V}$	—	2500	—	μC

门极特性

Gate Parameters

符号	参数名称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
I_{GT}	门极触发电流	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	300	mA
V_{GT}	门极触发电压	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	—	—	3	V
V_{GD}	门极不触发电压	$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_D = 0.4V_{DRM}$	0.3	—	—	V
V_{FGM}	门极正向峰值电压		—	—	12	V
V_{RGM}	门极反向峰值电压		—	—	5	V
I_{FGM}	门极正向峰值电流		—	—	4	A
P_{GM}	门极峰值功率		—	—	20	W
$P_{G(AV)}$	门极平均功率		—	—	4	W




图1. 通态伏安特性曲线




图2. 瞬态热阻抗曲线




图3. 最大功耗与通态平均电流的关系曲线




图4. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线




图5. 最大通态功耗与通态平均电流的关系曲线




图6. 管壳温度与通态平均电流的关系曲线




图7. 通态浪涌电流与周波数的关系曲线




图8. I^2t 特性曲线




图9. 门极触发特性曲线

A为可靠触发区，
B为不可靠触发区。
C为建议采用的门极负载线。




图10. 不同结温下的门极触发区

A is Recommended Triggering Area.
B is Unreliable Triggering Area.
C is Recommended Gate Load Line.